

# ПАСПОРТ

Светильник стационарный общего назначения

(светильник светодиодный) серии СГ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники серии СГ-418-ВО-50 IP54 предназначены для внутреннего освещения чистых помещений: операционных в больницах, предприятий горячего питания, лабораторий, предприятий изготовления лекарств и т.п.. Изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-001-6670378367-2015. Сертификат РОСС RU.ХП28.В12090 № 0637199.

Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2008.

## Светотехнические характеристики

Наименование	СГ-418-ВО-50
Рассеиватель	Поликарбонат опаловый
Мощность, не более, Вт	50
Номинальное напряжение, В	110-265
Номинальный ток, А	0.28
Световой поток более, Лм	4650
Цветовая температура, К	4000
Срок службы, не менее, часов	50000
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ 4
Размеры, мм	595x595x40
Гарантия, лет	3
Степень защиты, IP	54
Вес, кг	4,0

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: светильник – 1 шт.; рассеиватель (экран) – 1 шт., упаковка – 1 шт./5 св., паспорт – 1 шт..

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**ВНИМАНИЕ:** Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.

Установить светильник в потолок типа «Армстронг» - в соответствии с конструкцией потолка.

Подключить провода от светильника в соответствии с указанной полярностью. Заземление светильника обязательно.

**ВНИМАНИЕ:** Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт за собой утрату гарантийных обязательств.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Не использовать светильники в агрессивных средах.

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролёр \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых, транспортных и иных затрат на доставку изделия) отремонтировать вышедший из строя светодиодный светильник в течении 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия, отсутствия признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

Производитель: ООО «Светлый город», 620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д.110А, оф.203, тел.(343) 216-10-74, 382-19-85.